



Caractéristiques Philips Réglette LED CoreLine BN124C 38W 3800lm - 830 | 120cm - Câblage Traversant

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Réf. | 230484 |
| EAN | 8718699380007 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | BN124C LED38S/830 PSU TW1 L1200 |
| Budgetlight Garantie Totale | 3 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Substitut (Watt) | 2x36 |
| Puissance (W) | 38 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 3800 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100 |

| | |
|---------------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |
| Convient pour l'Extérieur | Non |
| Longeur | 120cm |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| EOC8 | 38000799 |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP20 |
| Protection Impacts | IK02 |
| Température de Fonctionnement | 0 to +35 |
| Logement | PC (Polycarbonate) |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Couleur du boîtier | Blanc |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Product Serie | BN124C |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1175 |
| Largeur (mm) | 64 |
| Hauteur (mm) | 82 |

Pourquoi choisir Budgetlight?

Informations du capteur  Prix bas garantis  Jusqu'à 7 ans de garantie

Type de capteur  Retours faciles jusqu'à 14 jours  Pas de détecteur  Eclairage LED durable