



Caractéristiques LED E14 Flamme  
Bougie Filament Ambre 4.1W 350lm -  
822 | Dimmable - Remplacement 40W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

EAN	8719157914598
Marque	Noxion
Nom du fabricant	Noxion Lucent Filament LED Candle BA35 E14 220-240V 4.1W 350LM CRI80 2200K DIM (32W eqv.) AMBER
Quantité recommandée	80
Budgetlight Garantie Totale	2 ans
Étiquette énergétique	F
Durée de Vie Moyenne (heure)	15000

## Informations techniques

Technologie	LED
Référence Article	LED E14
Substitut (Watt)	40
Tension (V)	220-240
Puissance (W)	4.1
Dimmable	Oui
Culot	E14 (Ampoule à vis petit culot)
Code Couleur	822 Blanc Très Chaud
Couleur de Lumière (Kelvin)	2200 Blanc Très Chaud
Indice de Rendu des Couleurs (Ra)	80-89
Couleur Claire	Blanc

Options de couleur	Couleur unique
Flux Lumineux (Lumen)	350
Efficacité Lumineuse (Lm/W)	85
Type de capteur	Pas de détecteur

## Information produit

Finition ampoule	Dorée
Filament LED	Yes
Product Serie	Lucent

## Dimensions

Hauteur (mm)	121
Diamètre (mm)	35
Forme	Bougie
Forme exacte	BA35

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

